



AFM-1500 功率放大器 87.5kHz~108MHz



描述:

AFM-1500是Com-Power公司宽带射频放大器系列的一部分，专门为调频广播而设计。AFM-1500是一款宽频带MOSFET放大器，它有1500瓦的额定功率输出。AFM-1500与BEL (HVB/HVM 164A型、HVM 165A型)或GCEL(131/136型)2x3 kW /2x5 kW调频无线电发射机兼容。功率放大器的相位和增益相匹配，可用于大功率调频发射机。

主要参数:

- 频率范围: 87.5kHz~108MHz
- 额定输出功率: 1500W
- 驻波比: 1.2:1(最大)
- 阻抗: 50Ω
- 输入信号调制兼容性: FM
- 输入端连接器: BNC (后面板)
- 谐波失真: 65 dBc (1500W 时)
- 输出连接器: 7/16 (前面板)
- 接口: USB
- 输入电源: 27VDC, 100A (外接)
- 尺寸: 3U, 19寸机柜



■ 联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司

地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层

固话：0512-66501077

邮箱：info@emc-mall.com

网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658