BONN EMI 前置放大器

带可选天线的低噪声放大器

Pre-BLMA0126_1GHz-26.5GHz

Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

标准型号

型号	频率范围	输出功率 (最小线性) dBm	增益 (最小/典型) dB	噪声系数 dB	尺寸 (W, D,H) mm	重量 kg
BLMA0126-2M	1GHz-26.5GHz	+10	30 / 32 ±2	4	133 x 80 x 52	1

1) 蓝牙滤波器，限制可用频率范围 3GHz-18GHz

标准参数

输入阻抗:	50 Ohm 标称
负载电压驻波比:	<2.5:1 典型值
杂散:	-50 dBc 典型值 (不包含谐波)
谐波:	-20 dBc 最小值
操作级别:	A-linear

常规

射频输入接口:	<18 GHz N−m, 精密级;

	>18 GHz 喇叭天线
射频输出接口:	<18 GHz N–f, 精密级; >18 GHz 2.92 mm-f
电源输入:	线性整流电源供应：230 V AC ，47 ... 63 Hz
功率消耗:	<10 W
符合标准:	CE(EN 55022，CISPR 22)
环境温度:	0 ... +45 °C
存储温度:	-20 ... +85 °C
相对湿度:	up to 95% (不结露)
操作海拔:	Up to 2000 m
振动与冲击	MIL-STD-810 G

选项

- 1A：CISPR.FCC,MIL,EN 民品测试

- A：CISPR.FCC,MIL,EN 基本实验室测量（经济）
- BT：蓝牙系统测量（包含滤波器）
- M：MIL-461, MIL-285 军用标准测量
- K：电池工作

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658