Fischer Custom Communications, Inc.

耦合去耦网络 FCC-801-C1-BNC-50

技术规格：

应用	IEC 61000-4-6 传导抗扰度
频率范围	150kHz – 230MHz
信号线	1 线
阻抗	150kHz – 26MHz: 150Ω±20Ω 26MHz – 80MHz: 150Ω+60Ω/-45Ω 80MHz – 230MHz: 150Ω±60Ω
最大电流	1A
最大电压	DC<600V，AC<350V
EUT 端连接器	BNC 50Ω
AE 端连接器	BNC 50Ω
射频干扰端口	50Ω BNC
最大测试电压	30V

世纪汇泽（深圳）检测技术有限公司
Century Wisdom (Shenzhen) Testing Technology Co., Ltd.

www.emc-mall.com

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
Century Wisdom(Suzhou) Testing Technology Co., Ltd.

检测认证.系统集成.培训服务一站式供应商

联系方式

世纪汇泽（苏州）检测技术有限公司
地址：苏州市吴中区临湖镇银藏路8号1号楼1层
固话：0512-66501077
邮箱：info@emc-mall.com
网址：www.emc-mall.com

24小时技术服务电话：13770772658